



開通手続き後、後日端末お届け  
**1年パックが  
 新登場!**

初月+  
**11カ月**

注文番号  
**80831236**

**UC-NEWFONNTAIN2-1YS**

初月+  
**23カ月**

注文番号  
**80671801**

**UC-NEWFONNTAIN2-2YS**

手のひらサイズで  
 持ち運びもカンタン



通信キャリア	Y!mobile (Softbank) 4G・AXGP回線
月間通信量	7GB (以降低速化し月初リセットとなります)
通信速度	下り最大: 150Mbps/上り最大: 50Mbps
<b>端末情報</b>	
サイズ	92×58×13mm 約90g
連続通信時間	約8時間
バッテリー	2,700mAh
同時接続台数	10台

店頭では  
**開通手順書をお渡し**  
 開通手続き後、後日使える状態でお届けします

利用延長する場合は  
**SIMカードを購入して  
 差し替え** サイズは nanoを指定してください

**よくあるお問い合わせ**

**通信ができない**

次ページのトラブルシューティングの手順で設定すると改善する場合があります。

**端末リセットしたらつながらない**

APN設定が必要です。次ページの右の列をご参照ください。

**YSIM以外を挿したら使えない**


APN設定が必要です。SIMカード販売メーカーにお問い合わせください。なお他社SIMカードを挿してご利用の場合、端末不良サポートできかねる場合がございます。



# トラブルシューティング

※ 通信ができない、圏外となっている等お困りの場合にお読みください。  
下記手順に沿って再設定して頂きますと状態が改善する場合がございます。  
画面表示や手順は、管理ページに対応するWebブラウザを搭載したパソコン（Windows 10）を例にして説明します。

## 1 USIMカードを挿入する



端末の裏蓋と電池パックを外した状態にし、左図のようにSIMカードを挿入しなおしてください。  
挿入時、向きに注意して下さい。  
またその際にIC部分に触れたり、傷つけないようご注意ください。

**上記をお試しいただいても通信が回復しない際は以下へお進みください。**

## 2 電源を入れる



左図②の電源キーを長押しします。

## 3 端末をリセットする



左図⑦のリセットボタンを電源が着いた状態で長押ししてください。  
端末が再起動されますのでお待ちください。

## 4 PCと接続する



- ①パソコンの無線LAN機能をONにします。
- ②画面の右下にあるタスクバーからアクションセンターを選択→インターネットアクセスを選択します。
- ③本機のWi-Fi名（JT-XXXXXX）を選択→「接続」を選択します。
- ④本機のパスワード（セキュリティキー）を入力→「次へ」を選択します。
- ⑤接続に成功すると本機のホーム画面に表示されるWi-Fi接続台数のカウントが1つ増えます。

※パスワード入力時、スペースが入ったり、大文字小文字の相違があったり、全角・半角の相違で認識エラーになる場合がございます。  
すべて表記通り・半角で入力してください。

※携帯で設定する場合は、「設定」→「Wi-Fi」で、本機のWi-Fi名（JT-XXXXXX）を選択→「接続」を選択しパスワードを入力します。

## 5 WEB管理ページを開く



①Webブラウザを起動し、アドレス入力欄にURL（<http://192.168.0.1>）を入力して下さい。  
※携帯で設定している場合は、ブラウザを「PC版」に変更してください。

②ログインパスワードを入力します。  
端末お届け時のログインパスワードは、「admin」に設定されています。

③ログインに成功すると左図の画面が開きます。

## 6 プロファイルを作成する（APN情報の入力）



①左図○内の「ネットワーク設定」タブ→「ネットワーク設定」の順に進みます。

②「APN」→「新しく追加する」の順に進みます。

③枠内の項目に以下の情報を入力し、画面右下の「適用」をクリックします。

プロファイル名 : ym  
 APN : plus.acs.jp  
 認証 : CHAP  
 ユーザー名 : ym  
 パスワード : ym

④「適用」をクリックします。

⑤画面に「成功」と文字がでたら設定終了です。

## 7 設定完了 ご利用開始

本機を再起動（電源の入れ直し）をしてご利用ください。

