



月間制限なし！マルチキャリアルーター AIR-0



docomo au Softbank Rakuten 対応！

ご利用エリアで一番感度の強いキャリアを自動選択します。海外利用不可。

端末ご購入後、以下専用サイトより開通のお手続きが必要です

<https://mobile-prepaid.jp/moushikomi2/>

平日(営業日)15:00までの開通手続きで最短当日18:00開通！
開通日指定も可能です！(その場合指定日AM10時～開通)

※営業日＝土日祝年末年始休業を除く平日

※開通日が初月となります。

※月初1日が土日祝日の場合は最短翌平日10時開通となります

期間	型番	通信量	JAN
初月+11か月	UC-AIROMM-1YS	月間・日次 制限なし	4589740204573
初月+23か月	UC-AIROMM-2YS		4589740204580

利用期間の延長について

*購入後必ず期間終了までにwebから更新手続きを行ってください。
(終了月の12日までに要手続き・終了月以前に手続きしてもOK)

期間	型番	通信量	JAN
1年	KZ-CLOUD-1YK	月間・日次 制限なし	4589740199367
2年	KZ-CLOUD-2YK		4589740199374



寸法	120*64.6*12mm 約112g
Wi-Fiプロトコル	2.4GHz / IEEE802.11b/g/n
通信速度	上り最大50Mbps / 下り最大150Mbps
周波数バンド	<ul style="list-style-type: none"> LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/20/25/26/28/66 LTE TDD:B34/38/39/40/41(194M) WCDMA:B1/2/4/5/8
バッテリー容量	3,000mAh
暗号化方式	WPA2
対応コネクタ	Type-C
SIM カードスロット	1:MicroSIM
Wi-Fi接続可能台数	最大8台

製品そのものは無制限でご利用できますが、他の利用者の通信の妨げになるような大量通信を確認できた場合は当月の通信量を制限させていただく場合があります。どの程度利用したら制限がかかるかは非公開となっており、あくまで、通信に負荷がかかっているかどうかが制限される基準となります。

本製品はCloudSIM接続製品のため、SIMカードは付属していません。開通日になりましたら電源を入れてすぐご利用いただけます。

機能紹介

- 電源オン: 電源ボタンを3秒間押し続けてください。
- 電源オフ: 電源ボタンを3秒間押し続けてください。
- リセット (工場出荷状態に戻す) : ブラウザから "192.168.43.1" を検索し、管理画面の中からリセットすることができます。
- 再起動 : フロントカバーを外すと再起動ボタンがあります。



LEDインジケータータイプ	状態	説明
① Wi-Fiインジケーターライト	緑が点滅	インターネットに接続中
	緑が点灯	インターネット正常
	赤が点灯	インターネットに接続できなく再起動が必要
② シグナルインジケーターライト	緑(5秒)	シグナル良好
	赤(5秒)	シグナルなし
	オレンジが点灯	速度制限中
	緑(5秒)	バッテリー50%以上
	オレンジ(5秒)	バッテリー20~50%
	赤が点灯	バッテリー10%以下
③ バッテリーインジケーターライト	緑が点灯	充電中(充電50%以上)
	緑が点滅	充電中(充電50%以下)
	オレンジが点滅	充電中(充電50%以下)